

Aspire 3

A315-53-3470

Aspire 3

- Processador (CPU) Intel® Core™ i3-6006U – DualCore – 6° Geração
- Tela de 15.6” com resolução HD
- Teclado tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 com teclado numérico dedicado
- Touchpad com comandos inteligentes

ENDLESS

intel CORE i3 inside

DDR4
Faster memory speed


802.11ac
Faster wireless

1000Mbps
Gigabit LAN

Precision Touchpad

Upgradable

ESPECIFICAÇÕES — Aspire 3 — A315-53-3470



Vistas do Produto	**1.** Webcam **2.** Tela de 15.6" **3.** Slot para trava Kensington **4.** Porta Ethernet (RJ-45) **5.** Porta HDMI® **6.** Porta USB 3.0 **7.** Leitora de cartão SD™ **8.** Botão liga/desliga **9.** Teclado **10.** Touchpad **11.** Porta padrão combo para microfone e fones de ouvido **12.** Duas portas USB 2.0 **13.** Entrada para a fonte carregadora de bateria
Sistema Operacional[1,2]	**Endless OS**
CPU e chipset[1]	**Intel® Core™ i3-6006U** 7ª Geração Dual Core 2.00 GHz de frequência base 3 MB SmartCache
Memória[1, 3, 4, 5]	**4 GB** (soldada) DDR4 soDIMM Frequência: até 2400 Mhz Expansível até 12 GB (1 slot livre no total)
Tela	**15,6"** LED LCD Painel: TN (twisted nematic) Resolução: HD (1366x768) Anti reflexo Frame rate: 60 Hz Tempo de resposta: 8~11ms Brilho: 220 nits Color gamut (NTSC): 45% Proporção: 16:9 Taxa de contraste: 500:1 Com tecnologia Acer CineCrystal™
Placa de Vídeo[1,]	**Gráficos HD Intel® 520** Memória compartilhada com a memória RAM.
Áudio	Dois alto falantes digitais estéreo Microfone digital integrado
Armazenamento[1, 6]	**1TB HDD SATA 3** Slot M.2 2280 SATA livre (compatível com SSD SATA III até 512 GB. SSD não incluso) Leitor de cartão SD™ (aceita cartão com capacidade até 128 GB)
Webcam[1]	Acer com resolução de 0,3 MP e suporte para gravações de vídeo
Wireless e Rede[1]	**Wireless (Wi-Fi):** Atheros QCNFA435A (chipset: Qualcomm Atheros QCA9377A-5) ou Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 (chipset: 3168NGW) Compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz Segurança: WPA e WPA2 Suporta 20/40MHz em 2.4GHz e 20/40/80MHz em 5GHz Taxa de transmissão até 433 Mbps em 802.11ac e 150 Mbps em 802.11n Certificado ANATEL **Bluetooth:** Versão 4.1 LE, Classe II (potência máxima de transmissão até +4dBm), Suporta SP (Simple Pairing) e EIR (Enhanced Inquiry Response) Certificado ANATEL **LAN/Rede com fio:** Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45) com suporte a Wake on LAN
Segurança[1]	Senha para proteção da BIOS e HDD Slot para trava Kensington
Dimensões e Peso[7]	**Dimensões:** 381.6 (W) x 262.8 (D) x 20.95 (H) mm — **Peso:** 2,1 Kg **Dimensões com caixa:** 502 x 300 x 65 mm — **Peso com caixa:** 2,5 Kg
Alimentação e Bateria[8]	**Fonte de Alimentação Bivolt** • Adaptador AC de 3 pinos (45W) com cabo com Certificação INMETRO **Bateria:** • Bateria de 3 células (Li-Íon) -37 Wh, 4810 mAh, 7.7 V Bateria com autonomia de até 7 horas (valor obtido nos resultados dos testes com o software MobileMark® 2014)
Teclado e Touchpad	**Teclado:** tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 com teclado numérico dedicado **Touchpad:** multi-gestual
Aplicativos Embarcados[9]	Microsoft Office (versão de avaliação por 30 dias).
Conteúdo da Embalagem	Notebook Acer Aspire 3 Fonte carregadora do notebook Manual em português Termo de garantia
Garantia	Garantia limitada de 1 (um) ano
Cor	**Preto**
Acer P/N	NX.HFMAL.005
NCM	8471.30.19
UPC	193199608529
EAN	4710180718362

1. As especificações podem variar de acordo com o modelo.
2. O software de 64 bits é necessário para aproveitar as vantagens do processamento de 64 bits.
3. A memória do sistema compartilhado pode ser alocada para suportar gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e outros fatores. A memória do sistema real disponível para o sistema operacional será reduzida por qualquer memória usada pela solução gráfica e os recursos necessários para o ambiente operacional.
4. A velocidade da memória pode variar dependendo da CPU, chipset ou memória instalada.
5. Todas as marcas e nomes de produtos mencionados neste documento incluindo marcas registradas de suas respectivas empresas são usadas exclusivamente para descrever ou identificar os produtos.
6. 1 GB é de 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor e pode variar de acordo com os materiais pré-carregados e o ambiente operacional. O Acer Recovery Management usa uma parte da capacidade do disco rígido declarada como espaço de backup dedicado.
7. O peso pode variar de acordo com a configuração do produto, componentes do fornecedor, variabilidade de fabricação e opções selecionadas.
8. A vida útil da bateria listada é obtida simulando a visualização de videoclipes armazenados no dispositivo móvel. O loop de teste segue e continua a correr, sem interrupção ou qualquer outra entrada, até que a bateria seja drenada. A duração da bateria indicada é apenas para fins de comparação. A vida real da bateria varia de acordo com o modelo, a configuração, as aplicações, as configurações de gerenciamento de energia, as condições de operação, o formato do videoclipe e os recursos usados. A capacidade máxima de uma bateria diminui com o tempo e o uso.
9. O software incluído pode variar dependendo da configuração de hardware, sistema operacional e disponibilidade regional.